



ДИОДЫ ШОТТКИ



Область применения диодов Шоттки определяется их основными характеристиками:

- низкое прямое падение напряжения;
- высокое быстродействие;
- фактическое отсутствие заряда обратного восстановления.

Предпочтительным является применение диодов Шоттки в низковольтных мощных выпрямителях с выходными напряжениями в несколько десятков вольт, на высоких частотах переключения.

Диоды могут успешно применяться в импульсных источниках питания, конверторах, устройствах заряда батарей и т. п.

Основные паспортные данные

Параметр	Обозначение	КД273 А÷Е КД273 АС÷ЕС	Един. измерения
Прямой средний ток (на вывод)	$I_{F(AV)}$	20	А
Обратное напряжение	V_{RRM}	25/50/75/100/150/200	В
Импульсный ток (на вывод) @ $t_p=5$ мкс, синусоид	I_{FSM}	1200/1000/800/700/600/520	А
Прямое падение (на вывод)	V_F	0.65/0.75/0.85/0.95/1.05/1.15	В
Температура перехода	T_J	от -45 до +125	°С

Температурные и механические характеристики

Параметр	Обозначение	КД273А÷Е КД273АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения	
Диапазон рабочих температур перехода	T_J	-45 до +125	°С	-	
Диапазон температур хранения	T_{STG}	-55 до +150	°С	-	
Максимальное тепловое сопротивление переход-корпус	R_{thJC}	2.5	°С/Вт	Режим постоянного тока	
Типовое тепловое сопротивление корпус-теплоотвод	R_{thCS}	0.50	°С/Вт	При монтаже на выровненную поверхность теплоотвода через теплопроводящую пасту	
Условия монтажа	Мин.	Т	6	кг-см	-
	Макс.		12		
Тип корпуса		ТО-220АС/ТО-220АВ		-	

Обратное напряжение

Тип прибора	Обозначение	КД273А	КД273Б	КД273В	КД273Г	КД273Д	КД273Е
		КД273АС	КД273БС	КД273ВС	КД273ГС	КД273ДС	КД273ЕС
Максимальное обратное напряжение (В)	V_R	25	50	75	100	150	200
Макс. имп. обратное рабочее напряжение (В)	V_{RWM}						

Предельное значение параметров

Параметр	Обозначение	КД273А÷Е КД273АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения
Максимальный средний прямой ток (на вывод)	$I_{F(AV)}$	20	А	Прямоугольные импульсы с коэффициентом заполнения 50 %
Максимальный пиковый ток (одиночный импульс) (на вывод)	I_{FSM}	1200/1000/800/ 700/600/520	А	Номинальный нагрузочный режим с по следующим приложением обратного напряжения с амплитудой V_{RRM}
		200		

Электрические характеристики

Параметр	Обозначение	КД273А÷Е КД273АС÷ЕС	Ед. изм.	Условия измерения
Максимальное прямое падение напряжения на (вывод) (1)	V_{FM}	0.65/0.75/0.85/0.95/ 1.05/1.15	В	@20 А, $T_J=25\text{ }^\circ\text{C}$
Максимальное прямое падение напряжения на (вывод) (1)	V_{FM}	0.6/0.7/0.8/0.9/ 1.0/1.10	В	@20 А, $T_J=125\text{ }^\circ\text{C}$
Максимальный обратный ток утечки на (вывод) (1)	I_{RM}	1.0 2.0 (КД273Е, ЕС)	мА	$T_J=25\text{ }^\circ\text{C}$, V_R =номинал. V_R
Максимальный обратный ток утечки на (вывод) (1)	I_{RM}	10.0 20.0 (КД273Е, ЕС)	мА	$T_J=125\text{ }^\circ\text{C}$, V_R =номинал. V_R
Максимальная емкость перехода на (вывод)	C_T	1700	пФ	$V_R=5\text{ В}$ (в диапазоне частот от 100 кГц до 1 МГц) $25\text{ }^\circ\text{C}$
Типовая индуктивность на (вывод)	L_s	8	нГн	Измеряется между выводами на расстоянии 5 мм от корпуса
Макс. скорость нарастания обратного напряжения	dv/dt	10.000	В/мкс	-

(1) - Длительность импульса <300 мкс, коэффициент заполнения <2 %.

Ближайшие аналоги

КД273А/ КД273АС	КД273Б/ КД273БС	КД273В/ КД273ВС	КД273Г/ КД273ГС	КД273Д/ КД273ДС	КД273Е/ КД273ЕС
отсутствует/ отсутствует	MBR1645 (Motorola)/ 30CPQ045(IR)	отсутствует/ 30CPQ080(IR)	50SQ100 (IR)/ 30CPQ100(IR)	отсутствует/ 30CPQ150(IR)	отсутствует/ отсутствует